

Homologación LeTSAS para TURNOSAS

Tras la incorporación de la versión de LeTSAS 7 y los avances de la misma para usar dicho SO como Kiosco, se ha comenzado un proceso de homologación de los diferentes Kioscos Turnosas que ya están instalados (operativo o no) de distintos centros para que funcionen con LeTSAS. Además, se está trabajando con proveedores para homologar material nuevo que se pueda comprar para montar nuevos kioscos o sustituir piezas.

Proceso a seguir para la instalación: usando el propio equipo que viene en el Kiosco (se tendría que comprobar el funcionamiento o en último caso hablar con Soporte LeTSAS para que lo homologuen si hay algún problema) o cambiando este por un terminal LeTSAS (en algunos sitios están usando el Fujitsu S520, que está próximo a sustituir), el primer paso es maquetar el terminal con LeTSAS 7 recomendablemente desde USB, una vez maquetado poner el nombre correspondiente y la IP (esta debería ser fija por reserva DHCP o configurándola como manual en el propio terminal en su panel Web). Además, acceder al terminal y entrar en ayudaDigital Escritorio para poner la ubicación correcta, que después la necesitará bien configurada.

LeTSAS 7.0

InicioServiciosInformaciónConfiguraciónAyuda

Estado general

Identificación del terminal

Resolución de la pantalla

Configuración de red

Impresión del terminal

Botón de Pánico

Modo Kiosco

Conectividad del terminal

Configuración de red del terminal

Modo de configuración de red:
Manual

IP del terminal:
10.0.2.15

Máscara del terminal:
255.255.255.0

Puerta de enlace del terminal:
10.0.2.2

Dominio de búsqueda del terminal:
dmsas.sda.sas.junta-andaluc

Servidores de nombres del terminal:
10.234.52.50 10.235.128.56

Forzar link a 100 Mbps full duplex:
(solo cuando haya problemas de cableado)
☐

Forzar cambio de MAC:
(solo cuando haya problemas de asignacion de IP)
☐

Cambiar

ayudaDIGITAL Escritorio

ayudaDIGITAL
AL PROFESIONAL SAS

Conectado RCJA

Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Salud y Consumo

Inicio / Ubicación

Ubicación

Por favor, **verifica la ubicación de este equipo y actualízala si fuese necesario**. Si el centro no es correcto o no se muestra tu edificio o planta en los desplegables, accede [aquí](#).

Centro: DIS. PONIENTE DE ALMERIA

Edificio:

Planta:

Sala/Consulta:

* Fecha de última actualización 06-10-2023 11:07:20

Guardar Volver

Hay 2 maneras de configurar el equipo como Kiosco de Turnosas, una es desde la configuración del **Panel Web** y la otra con un **JOB de Altiris**.

Desde el Panel Web: Accedemos a este y en el apartado de configuración, bajamos hasta el apartado Modo Kiosco y rellenamos los datos de URL (Turnosas), elegimos el modo Kiosco "Modo Turnómetro", tenemos que poner la URL del servidor webservice, podemos indicar una dirección de Correo donde se mandarían los avisos de falta de papel o cualquier problema que el Kiosco sea capaz de controlar y si queremos que se apague a una hora determinada también podemos ponerlo en la última opción, tras ello damos a cambiar y cerramos sesión o reiniciamos:

Si queremos que el kiosco se encienda a alguna hora automáticamente, se tendrá que configurar desde la BIOS del equipo.

La otra opción será por Altiris, para la configuración tendremos que mandar el JOB que convierte el terminal en un kiosco Turnosas donde se tendrá que indicar la url de Turnosas así como el Webservice al que se conectará el mismo. Buscamos el JOB, se cambian las opciones que necesitemos y se lanza contra el equipo.

Los terminales en modo Kiosco con Turnosas (o cualquier otra funcionalidad Web) funcionan arrancando directamente sin necesidad de introducir usuario / contraseña, nos abre con Chrome la URL que se le haya indicado sin marcos para que no se pueda cerrar y en caso de que alguien pulsando cualquier combinación de teclas cierre el navegador, el terminal se reiniciará volviendo a poner la pantalla de Turnosas en el navegador. Estos equipos cumplen con la normativa de seguridad de la USTIC, se pueden controlar desde Altiris, tiene conexión segura por VNC, se puede acceder por SSH, mandan información de los mismos a OCS inventory, Altiris y BBDD LeTSAS. El terminal puede ser reparado por cualquier técnico de SPU que conozca LeTSAS. El resto de componentes se están homologando para que se puedan intercambiar por otro nuevo comprado para tal fin.

Tras toda la configuración en local, se tendrá que pasar la información para que se configure en la aplicación el nuevo kiosco (si no existía) mediante el equipo de Turnosas.

Material Homologado:

Aún se está homologando material variado, pero se indican los que ya se han probado que funcionan en las diferentes zonas o áreas.

Ubicación Hospital Puerta del Mar:

Bus 001 Device 005: ID 0c2e:0b61 Metrologic Instruments Vuquest 3310g -> Lector de Código de barras.

Bus 001 Device 004: ID 23d8:0285 CREATOR(CHINA)TECH CO.,LTD CRT-285 / 288 -> Lector de tarjetas. Ojo no es PCSCD compatible, que es el estándar normalizado.

Bus 001 Device 003: ID 0b1e:000f Electronic Warfare Assoc., Inc. (EWA) USB Touch -> Pantalla Táctil.

Bus 001 Device 002: ID 1051:1000 NII NII W2K203DPI USB -> Impresora Térmica. Nipon Printer NP 2411D.

Laboratorio (impresora de sobremesa con carcasa para Turnosas en equipo no Kiosco):

Epson TM20